

ES3000P 多功能接地电阻测试仪



一、特性

多功能接地电阻测试仪又叫**接地电阻测试仪**。其集合多种测量方法于一体的高级接地电阻测试仪。采用了大尺寸高清段码 LCD 屏显示和微处理机技术，通过微处理器控制 3 线法和简易 2 线法测量接地电阻测试。广泛应用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表具有测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。

多功能接地电阻测试仪由微处理器控制，可精准检测接地电阻、土壤电阻率、接地电压、直流电压。其使用了快速滤波技术可将干扰减至最小。同屏显示辅助电极的电阻值，方便判断由于环境因素带来的测量误差，便于更准确测量接地真实阻值。同时存储 500 组数据，通过蓝牙连接手机 APP，或通过 USB 连接电脑上位机，实现无线或有线远程测量、读取历史数据、导出报表分析等功能。具有数值保持及智能报警提示等独特功能。

多功能接地电阻测试仪由主机、上位机软件、手机 APP 软件、测试线、USB 线、充电器、接地针组成。

型号

型号	功能
ES3000P	二三线交流接地电阻、交流电压、 直流电压

二、技术规格

二三线法接地电阻	0.00 Ω ~20.00k Ω	精度:±1.5%rdg±7dgt	分辨率:0.01 Ω
接地电压	0.000V~750.0V	精度:±1.5%rdg±50dgt	分辨率:0.001V
直流电压	0.000V~1000V	精度:±1.5%rdg±50dgt	分辨率:0.001V
基准条件	23℃±5℃，75%rh 以下		
电 源	11.1V 锂电池（内置）满电在交流电阻模式下可以连续测量 1000 次以上		
背 光	可控背光，适合昏暗场所使用		
测试波形、频率	正弦波 128Hz		
自动关机	“APO” 指示，开机 15 分钟（默认）后自动关机。关机时间可自定义		
测量方式	三线法测量、简易二线、平均值整流		
报警功能	测量值超过报警设定值时发出报警提示		
屏幕尺寸	5 英寸		
测量时间	对地电压：约 3 次/秒 接地电阻：约 10 秒/次		
USB 接口	具有 USB 接口，进行数据读取，保存记录数据等		
蓝牙 APP	具有远程控制、实时监控、数据读取等功能		
数据存储	500 组		
过载保护	测量接地电阻： H-E、S-E 各端口间 AC 280V/3 秒		
辅助接地棒	4 根： φ 10mm×200mm		
辅助接地测试	具有辅助接地电阻值测试功能，0.00k Ω ~20.00k Ω		
功 耗	待机：80mA Max(背光关闭) 90mA Max(开启背光)		
	测量：120mA Max(背光关闭) 130mA Max(开启背光)		
质 量	仪表： 1880g(含电池)		
	测试线：861.5g(含简易测试线)		
适合安规	IEC61010-1(CAT III 300V、CAT IV 150V、污染度 2)；IEC61010-031； IEC61557-1(接地电阻)；		

三、装箱单

仪表	1 台(内置电池)
----	-----------

仪表袋	1 个
辅助接地棒	2 根
监控软件光盘	1 份
USB 通讯线	1 条
测试线	3 根
简易测试线	2 条
充电器	1 个
用户手册 保用证	1 份



广州征能电子科技有限公司

地址：广州市白云区钟落潭镇白沙村兴善中路弘捷产业园 6 栋 4 楼

电话：020-37319325，020-36544171，020-36544172

传真：020-37319075

邮编：510540

公司网站：www.znele.com