

ES9032 漏电开关测试仪简介



一、特性

ES9032 漏电开关测试仪，又叫漏电开关检测仪、漏电保护器测试仪、剩余电流动作保护器检测仪、剩余电流动作保护器测试仪、是工程质量监督站和建筑公司必备的检测仪器，可以测量漏电开关的动作时间和动作电流。主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流以及漏电动作时间。可广泛应用于供电部门，农电部门，漏电保护器生产厂家，建筑、矿山、机床等行业的劳动安检部门以及广大电工等。

ES9032 漏电开关测试仪，由主机、测试线、等组成。简小便携，4 位超大 LCD 显示，灰白屏显示，一目了然，操作方便易用。大容量存储 500 组数据，交流电压测量范围：0V~750V，直流电压测量范围：0V~1000V，测量精度： $\pm 5\%rdg \pm 5dgt$ 。测试漏电电流从 15~500mA，一共分十个档位（15；30；50；75；100；150；200；250；300；500mA），测试漏电动作时间量程为 0~999mS。

二、技术规格

功 能	漏电保护器动作时间测量，漏电保护器动作电流测量，电压测量。		
交流电压量程	0V~750V	精度： $\pm 5\%rdg \pm 5dgt$	分辨率：0.1V
直流电压量程	0V~1000V	精度： $\pm 5\%rdg \pm 5dgt$	分辨率：0.1V
电流档位	15；30；50；75；100；150；200；250；300；500mA	精度： $\pm 10\%rdg \pm 3dgt$	分辨率：1mA
漏电动作时间	0~999mS	精度： $\pm 4\%rdg \pm 6dgt$	分辨率：1mS
测试模式	手动（nt）或者自动（At）		
电 源	1.5V（AA）碱性电池 8 节		
背 光	可控灰白屏背光，适合昏暗场所使用		
自动关机	仪表无操作 15 分钟关机		
显示模式	4 位超大 LCD 显示，灰白屏背光		
LCD 显示尺寸	73mm×43mm		

仪表尺寸	175mm (长)×112mm (宽)×53mm (高)
测试线	测试线红色 1 米, 黑色 1 米
数据存储	500 组, 闪烁显示“FULL”符号表示存储已满
数据查阅	数据查阅功能: “MEM”符号显示
电池电压	电池电压不足, 显示低电符号“  ”
功 耗	待机: 53mA Max (背光关闭)
	开机开背光: 75mA Max
	测量: 108mA Max (背光开启)
质 量	1230g (含电池)
工作温度和湿度	-10℃~+50℃ < 85%RH
贮存温度和湿度	-15℃~+55℃ < 90%RH
适合安规	IEC61010-1 CAT III 600V, IEC61010-031, IEC61326, 污染等级 2

三、装箱单

仪表	1 台
测试线	3 条 (红色, 黑色各 1 条, 插座测试线 1 条)
5 号电池	8 个
说明书、保用证	1 套
仪表箱	1 个



广州征能电子科技有限公司

地址: 广州市白云区钟落潭镇白沙村兴善中路弘捷产业园 6 栋 4 楼

电话: 020-37319325, 020-36544171

传真: 020-37319075

邮编: 510540

公司网站: www.znele.com